Um Ihre beschriebene Fehlermeldung zu beheben, gehen Sie bitte die **Schritte 1** bis **Schritt 4.3** durch:

#### Fehlermeldung:

- Webseite ist nicht erreichbar
- Keine sichere Verbindung möglich

#### Schritt 1:

Öffnen Sie "Computerzertifikate verwalten

Alle Apps Dokumente Web Me	ir <del>v</del>		
Höchste Übereinstimmung			
Computerzertifikate verwalten Systemsteuerung		-	
Web durchsuchen		Computerzertifikate verwalten	- 1
, O computerzert - Webergebnisse anzeigen	>	Systemsteuerung	- 1
,P computerzertifikate verwalten#	>		- 1
,O computer zertören	>	C Offnen	
$\mathcal{P}$ computer zertifizierung	>		
,O computer certificate	>		
, computer certifications	>		
, computer certification programs	>		
			0
			- I
P computerzertifikate verwalten		o H 👩 😑 🙆 🔍 🔍	-

## Schritt 2:

• Löschen Sie das **timecard6 & timecard7** Zertifikat aus "Eigene Zertifikate" und aus "Webhosting"

Able delations Destruction Zones	Augustanoun
Ablaufdatum Beabsichtigte Zwec	Anzeigenam
17.01.2023 <alle></alle>	timecardo
31.07.2044 Clientauthentifizier	<keine></keine>

## Schritt 3

•

- Gehen Sie in das timeCard 10 Installationsverzeichnis
  - Führen Sie beide timeCard Zertifikate aus
    - 1. Lokaler Benutzer
    - 2. Kennwort für das timecard6 Zertifikat ist timecard6
    - 3. Kennwort für das timecard7 Zertifikat ist timecard7
    - 4. Wichtig: setzen Sie den Haken "Schlüssel als exportierbar markieren"
    - 5. Zeritifikatsspeicher automatisch auswählen

Freigeben Ansicht				×
Dieser PC > Wind	ows8_OS (C:) >	Programme > REINER SCT > time	Card >	- 🐺 Zertifikatimport-Assistent
ff	^	Name	Änderung	
	*	Agent Database	27.07.202 27.07.202	Schutz für den privaten Schlüssel
5	1	demo	27.07.2020	Der private Schlussel wurde mit einem Kennwort geschützt, um die Sicherheit zu gewährleisten.
e	1	holidays	27.07.202	
	1	Launcher	27.07.2020	Geben Sie das Kennwort für den privaten Schlüssel ein.
		Log	27.07.202	Parameter and a second s
plates		Reporttemplates	15.09.2020	Neiminoria
6		Terminal	27.07.2020	timecard7
Report 10 01 05 01		TerminalServer	29.07.202	Kennwort anzeigen
-branchio.or.oo.or			27.07.2020	
		Agent.xml	02.08.201	Importoptionen:
		Installer.exe	27.07.2020	Hohe Sicherheit f ür den privaten Schl üssel aktivieren. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Sie immer dann, wenn der private Schl üssel von einer.
		Launcher.xml	31.07.2019	Anwendung verwendet wird, zur Kennworteingabe aufgefordert.
2		TerminalServer.xml	30.07.2019	Schlüssel als exportierbar markieren. Dadurch können Sie Ihre Schlüssel zu
		imeCard_ICON.ico	12.09.2015	einem späteren zeitpunkt sichem bzw. überführen.
		timecard6.pfx	05.09.2019	Privaten Schlüssel mit virtualisierungsbasierter Sicherheit schützen (nicht evportierbar)
e		🍃 timecard7.pfx	04.09.2019	Alle erweiterten Eigenschaften mit einbeziehen
5		Webclient.xml	02.08.2015	
				Weiter Abbrechen
OS (C:)				
(\\sv460301\rsctusr\$) (H:)				

#### Schritt 4

• Fügen Sie die timeCard Zertifikate wieder in den IIS Manager ein

🕞 Internetinformationsdienste (IIS)-N	Aanager	– 🗆 X
← → ● PC0748070026VN	/1 → Sites → WebTerminal →	📅 🖂 🔂 •
Datei Ansicht ?		
Verbindungen	(A) WebTerminal Startseite	Aktionen
2	Web terminal statsette	Feature öffnen
Anwendungspools	Filter: • 🐨 Start - 🖓 Slart arzeigen   Gruppieren nach: Bereich • 📰 •	Min Explorer öffnen
V - Sites	ASP.NET	Site hearbeiten
> S TerminalServer		Bindungen
V 😜 WebTerminal	.NET-AutorisierungNET-Benutzer .NET-Fehlerseiten .NET-Globalisierung .NET-Kompilierung .NET-Profil .NET-Rollen .NET-Vertrauenseb	Grundeinstellungen
> bin		Anwendungen anzeigen Virtuelle Verzeichnisse
> - Scripts	Anbieter Anwendungseinst Computerschlüssel Seiten und Sitzungszustand SIMTP-E-Mail Verbindungszeiche	Website verwalten
> - 🔛 Views	Steuerelemente	
	IS Stebindungen	? X
	Typ Hostname Port IP-Adresse Bindungsinform	Hinzufügen
	Ablaufverfolgungs Antorderungshite ASP Ausgabezwischen http 8888 *	Bearbeiten urchsuchen
	A 2 445 445	s) durchsuchen
	Fehlerseiten Handlerzuordnun HTTP-Antworthea HTTP-Umleitung	tellungen
		Durchsuchen ing für
		ehler
	Protokollierung SSL-Einstellungen Standarddokument Verzeichnis V diurchsuchen	
	Vervaltung	hinzufügen
	Konfigurations-Edi	
		Schließen
< >	🔝 Ansicht "Features" 🔯 Ansicht "Inhalt"	
Bereit		<b>€</b> ] .:

## 4.2

# Wichtig:

Beim Terminal Server, welcher für die Anbindung der Terminals zuständig ist, darf als Hostname kein Localhost hinterlegt werden. Verwenden Sie hier bitte entweder den richtigen

Hostname oder eines folgender Zeichen • ,\* #

erminalServer Startseite

	and the second s		404	Sitebindung bearbeiter		(rest)		? X		
erung	.NET-Benutzer	.NE	Sitebindu	Тур:	IP-Adresse:	P	ort:		×	Anbieter
			Тур	https $\sim$	Keine zugewiesen	~	3001		gen	
			http	Hostname:					en	
			nttps	*						
einst	Computerschlüssel	St		SNI (Server Name	ndication) erforderlich				hen	
				_					chen	
				HTTP/2 deaktivier	in					
jungs ungsf	anforderungsfilte			OCSP Stapling dea	ktivieren					ûr Fehlerseiten
				timeCard7		✓ Auswä	hlen	Anzeigen		
	Am							-		0
dnun	HTTP-Antworthea	яттн	- <mark>U</mark> mleitu			OR		Abbrechen	okollierung	SSL-Einstellungen

5.3

- Starten Sie bitte einmal den IIS-Manager neu. •
- Danach sollte die timeCard 10 wieder funktionieren •